

Εγχειρίδιο λειτουργίας WiFi WiFi User's manual Manuale utente WiFi Manual de usuario para WiFi Manual do Utilizador do WiFi

Eφαρμογή / Application / Applicazione / Aplicación / Aplicação **:Ewpe Smart**



Ŀ









ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WIFI

Η Μονάδα ΤΟΥΟΤΟΜΙ είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης WiFi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή **Ewpe Smart** (διαθέσιμη από το Apple App Store ή το Google Play), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet για να λειτουργήσετε αυτή την μονάδα εξ' αποστάσεως.

Ένα Router WiFi (συνδυασμένο με τη μονάδα μέσω του **Ewpe Smart** App) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας.



Η Μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη WiFi internet (Δίκτυο). Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Router WiFi δηλ. λειτουργεί εξ 'αποστάσεως, τότε το Router WiFi θα απαιτήσει σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.



- Εσωτερική μονάδα (Συσκευή ΤΟΥΟΤΟΜΙ)
- Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση WiFi)
- 3. WiFi Router (Δίκτυο Δρομολογητής WiFi)
- 4. Server εργοστασίου
- 5. Internet cloud

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Μονάδα ΤΟΥΟΤΟΜΙ
- Ruter WiFi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz WiFi)
- Για απομακρυσμένο έλεγχο Ruter WiFi με ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Έξυπνο τηλέφωνο / tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) με εγκατεστημένη εφαρμογή Ewpe Smart.



Ρυθμίσεις

Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application)

Σκανάρετε τον παρακάτω **κωδικό QR** με τη smartphone συσκευή σας και κατεβάστε την **Ewpe Smart** εφαρμογή.



Android QR κωδικός Η **Ewpe Smart** στο Google Play



iOS QR κωδικός Η Ewpe Smart στο apple store



GR

Ρυθμίσεις





GR

Ρυθμίσεις	
	Η μπάρα χαμηλά θα αρχίσει προοδευτικά να γεμίζει
	Όταν γεμίσει εμφανίζεται το πλήκτρο Next το οποίο πατάμε και στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το WiFi της μονάδας που ρυθμίζουμε
	Όταν η μονάδα που ρυθμίζουμε είναι ο Αφυγραντήρας στο βήμα 12 η μπάρα χαμηλά εμφανίζει άμεσα το πλήκτρο Next το οποίο και πατάμε
Βήμα 13	Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το WiFi Router του Δικτύου μας. Πρέπει να γράψουμε το password του WiFi Router του Δικτύου μας στο αντίστοιχο πεδίο και μετά πατάμε το Next
Βήμα 14	Η εφαρμογή ξεκινά την τελική ρύθμιση και με μήνυμα μας ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης.
	Στην περίπτωση που στο τέλος της διαδικασίας εμφανιστεί μήνυμα ότι η ρύθμιση απέτυχε πρέπει να προχωρήσουμε στα ακόλουθα: Να αποσυνδεθούμε (Sign out) από τον λογαριασμό μας στην εφαρμογή και αμέσως μετά να συνδεθούμε (Sign in) και πάλι. Στον λογαριασμό μας πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο μια συσκευή τηλεφώνου η δική μας αυτή που θα κάνουμε την ρύθμιση. Το Router του Δικτύου μας πρέπει να λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHZ.
	Να βγάλουμε το Router από την τροφοδοσία για 5 λεπτά και όταν το επανασυνδέσουμε να περιμένουμε έως ότου αυτό ενεργοποιηθεί ξανά. Η μονάδα (ΤΟΥΟΤΟΜΙ) πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής
	(Stand by) όταν κάνουμε Reset στο WiFi module. Να επαναλάβουμε την διαδικασία από το Βήμα 10.

GR

V